





M12 Standardbelegung für Stecker und Dosen

Standardbelegung für Gerätestecker/Kabelstecker auf Steckseite gesehen

<p>3 bis 5-polig</p> 	<p>Leiterfarbkennung nach Euro-Norm EN 50044</p> <ul style="list-style-type: none">1 braun2 weiß3 blau4 schwarz5 grau	<p>8-polig</p> 	<ul style="list-style-type: none">1 weiß2 braun3 grün4 grau5 rosa6 blau7 rot8 rot
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardbelegung für Gerätedose/Kabeldose auf Steckseite gesehen

<p>3 bis 5-polig</p> 	<p>Leiterfarbkennung nach Euro-Norm EN 50044</p> <ul style="list-style-type: none">1 braun2 weiß3 blau4 schwarz5 grau	<p>8-polig</p> 	<ul style="list-style-type: none">1 weiß2 braun3 grün4 gelb5 grau6 rosa7 blau8 rot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abweichend von den oben angegebenen Litzenfarben ist bei Gerätesteckern und Gerätedosen jede beliebige Farbkombination und Belegung in den Adernquerschnitten 0,05 bis 0,34 mm² erhältlich (bei 8-pol. Gerätedosen nur 0,25 mm² mit Standardbelegung).

Bestückung der freien Adernenden mit z. B. Lötverbindern oder Buchsenleisten ist möglich. Andere Adernisolationen sind lieferbar (z. B. Teflon).

Gerne fertigen wir auch Gerätestecker und -dosen mit Gehäuse in Metall oder Kunststoff nach Ihren Maßangaben.